



גיליון הדרכה לספקי כוח AFUA04 45W

הוראות שימוש:

- וודא כי ספק כוח שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל, הן מבחינת מתח, זרם, תקע וקוטביות עבודה. מתח היציאה משתנה בהתאם לפלאג שחיברת לספק. מצורפת טבלה "רשימת תקעים ומתחים".
- יש לבדוק היטב מהו המתח של הפלאג שמתאים למחשב שברשותך. המתח משתנה באופן אוטומטי בהתאם לפלאג הנבחר.**
- בדוק איזה תקע מתאים למחשב שברצונך להפעיל, חבר את התקע לספק הכוח על פי השרטוט המצורף: הסימון + ל + והסימון - ל - .
- וודא כי מתח העבודה שהספק מפיק מתאים למחשב שברשותך. יש לוודא לפני כל שימוש שמתח העבודה נכון, חיבור מתח לא נכון יגרום נזק למחשב.
- חבר את הספק לשקע החשמל שבקיר.
- אין למשוך את הספק מפתיל חוט המוצא. יש לאחוז את התקע כוח ולהוציא אותו בעדינות מהשקע.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
- לפני כל שימוש יש לוודא בעזרת מכשיר מדידה כי מתח העבודה והקוטביות נכונים.
- בגמר השימוש נתק את הספק מהחשמל.

יש לוודא שהתקע מתאים למחשב שברשותך הן מבחינת מתח וקוטביות עבודה

רשימת תקעים ומתחים

מס' תקע	מתח יציאה	מידות תקע	מתאים לדגמים
M5	19V/Max45W	5.5*2.5mm	For Acer/Compaq/Delta/Hp/Fujitsu/Gateway/Toshiba/Liton/Ibm/Asus/Nec DC 19.0V
M6	19V/Max45W	5.5*3.0mm	For Samsung DC 19.0V
M7	19V/Max45W	5.5*1.7mm	For Acer/Compaq/Delta/ Hp/Fujitsu/Gateway/Toshiba/Liteon/Nec DC 19.0V
M8	19.5V/Max45W	6.5*4.4mm	For Sony DC 19.5V
M10	19.5V/Max45W	4.5*3.0mm	For Hp DC 19.5V
M14	19.5V/Max45W	4.5*3.0mm	For Dell DC 19.5V
M17	19V/Max45W	2.5*0.7mm	For Samsung/Asus DC 19.0V
M18	19V/Max45W	3.0*1.1mm	For Acer/Samsung/Asus DC 19.0V
M19	19V/Max45W	4.0*1.35mm	For Asus/Lenovo DC 19.0V

45W

הוראות בטיחות:

- יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות, ספק זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- במידה יש שבר בגוף הספק או בתקע החשמל או אם הספק ניזוק בדרך כל שהיא יש להביאו לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
- אין להשתמש בספק עם ידיים רטובות ואין לטבול אותו בנוזל.
- אין להפעיל את הספק בקרבת חום או אש.

נאמרים והסברים לתעודת האחריות:

- האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
- האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
- האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
- בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
- האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.