



גוף תאורה רחוב - שחר תאורת LED | Street Lighting Gaash Led by SL Ltd.

הוראות התקנה | Installation Instruction



נתונים טכניים:

- מתח: 230V 50Hz • אטימות: IP65
- גובה התקנה: 6-12 מטר • התנגדות הארקה: 0.5Ω max
- טווח משקל: 4.6-10.1 ק"ג • חתך רוח מקס': 0.334m²
- רוחב: 24-36 ס"מ • אורך (כולל זרוע חיבור): 64-92 ס"מ

הוראות התקנה:

- הוצא את גוף התאורה מהארזה ותכנן את זווית ההתקנה לזרוע / עמוד.
- חבר את הגוף לרשת החשמל הרגילה 230v.
- שחר את הברגים המחברים לזרוע הגוף (איור מס. 1).
- השחל ותלה את הגוף במקום הייעודי והדק חזרה את הברגים (איור מס. 2).
- כוון את זווית הגוף על ידי שחרור הברגים המחברים בין גוף המרכזי לזרוע (איור מס. 3).
- כוון את הגוף לזווית הרצויה (איור מס. 4) והדק חזרה את הברגים (איור מס. 3).
- פלט את הגוף ע"י שחרור ברגי ההידוק (איור מס. 2) והדק אותם היטב בכח של 32.5Nm.

התקנה עבור בקרת דאלי:

- חבר את הגוף לכניסת רשת החשמל הרגילה 230v על פי הוראות התקנת הגוף, בהזנה קבועה.
- חבר את חוטי תקשורת הבקרה למהדק הדאלי על פי תרשים חיבור דאלי.

דגשים:

- חיבור הגוף להארקה יעשה על פי הנדרש להבטחת EMC ושמידת האחריות.
- יש לוודא כי התנגדות ההארקה הינה 0.5Ω לכל היותר.

תרשים חיבורי דאלי (מטה):

אין חשיבות לקוטביות החוטים

