



ProductSheet מדפסת (3G652F) HP LaserJet Pro 3002dw

מדפסות LaserJet Pro מאפשרות לכם ליהנות מהדפסה מהירה ומכלי ניהול נוחים.



מדפסת זו בנויה לפרודוקטיביות גבוהה, עם מהירויות גבוהות וחומרה מהימנה, לשימוש יומיומי ללא מאמץ מכל מקום שבו העבודה מתבצעת, כך שתוכלו להתמקד יותר בעסק שלכם.

פרודוקטיביות מתקדמת

מדפסת לייזר לתמיכה בצוותים קטנים, שמיועדת לעד שבעה משתמשים.

ניהול חלק

ריכוז ניהול מערך ההדפסה. קל לעשות זאת, באמצעות מגוון התכונות השימושיות של [3] HP Web Jetadmin.

אבטחת HP Wolf Pro

המדפסת מאובטחת היישר מהאריזה. ההגדרות קבועות מראש: זה אומר שהמדפסת מוכנה ברגע שאתם מוכנים.

כולל


פתרון לצוותים קטנים

הדפסה רגילה והדפסה דו-צדדית במהירות גבוהה [1]

[2] HP Smart

[3] HP Web Jetadmin

התקנה פשוטה



מפרטים

טכנולוגיות רזולוציית הדפסה	600dpi עם טכנולוגיית Resolution Enhancement (HP ProRes 1200), HP (Ret)
איכות הדפסה בשחור (מיטבי)	עד 1,200 x 1,200 dpi
מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4)	עד 33 עמודים לדקה
מהירות הדפסה בשחור (Letter, ISO)	עד 35 עמודים לדקה
מהירות הדפסה	שחור (רגיל, A4): עד 33 עמודים לדקה, שחור (הדפסה דו-צדדית, A4): עד 20 תמונות לדקה
פונקציות	הדפסה
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)	עד 50,000
מחזור הדפסה (חודשי, Letter)	Up to 50,000
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	הדפסה דו-צדדית אוטומטית, Easy 00BE, Smart Security, תמיד מוכנה להדפסה, הדפסה מכול מקום
מחסניות חלופיות	מחסנית טונר שחור מקורית HP 139A LaserJet (תפוקה של כ-1,500, W1390A), מחסנית טונר שחור מקורית HP 139X LaserJet (תפוקה של כ-6,000, W1390X)
מאפיין של חומרים מתכלים	מחסנית HP JetIntelligence
קישוריות, רגיל	התקן Hi-Speed USB (תואם למפרטי USB 2.0), כרטיס רשת Ethernet 10/100Mbps, אלחוט ח/ג 802.11b, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz.
יכולות רשת	כרטיס רשת Ethernet 10/100Mbps, אלחוט ח/ג 802.11b, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz,
יכולת אלחוטית	כן
יכולת הדפסה ניידת	אפליקציית HP Smart; Apple AirPrint™; באישור Mopria™; הדפסה באמצעות Wi-Fi® Direct
פרוטוקולי רשת, נתמכים	HTTP/HTTPS, SNMP v 1/2/3, WINS, BOOTP/ DHCP/ AutoIP, Bonjour, WS-Discovery, SLP, LPD, IP Direct Mode, IPv6, IPv4: TCP/IP
תוכנה כלולה	תקליטור לא כלול באריזה, ניתן להוריד את התוכנית באתר http://www.hp.com, http://www.hpsmart.com/setup, בחנויות אפליקציות של מערכות הפעלה.
מערכות הפעלה תואמות	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 או 64 סיביות, שטח דיסק קשיח פנוי של 2 ג'יגהבייט, חיבור לאינטרנט, Microsoft® Internet Explorer או Linux, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, כונן קשיח של 2 ג'יגהבייט, נדרש חיבור לאינטרנט, (לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) (ללא תמיכה ב-Windows® XP (64 סיביות), ב-Windows Vista® (64 סיביות), Windows 8, 8.1. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 SP1 ואילך. עבור Windows Server 2008 R2 במהדורת 64 סיביות, 2012 במהדורת 64 סיביות, 2012 R2 במהדורת 64 סיביות, 2016 במהדורת 64 סיביות רק מנהל הדפסה מותקן. במערכות Linux נעשה שימוש בתוכנת HPLIP במערכת ההפעלה.)
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	נטול כספית
אישור Energy Star	לא
תואם Blue Angel	כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP
ממדים (רא עא ג)	367.0 x 216.2 x 219.2 מ"מ (עיינו במידות שמפורטות להלן)
ממדים (רא עא ג)	14.4 x 8.6 in x 15.7 (Refer to dimensions below)
משקל	7.5 ק"ג (עם מחסנית לשימוש ראשוני)
משקל	16.1 lb (with Starter cartridge)
צריכת חשמל	484 ואט (הדפסה פעילה), 2.93 ואט (מוכן), 0.8 ואט (שינה), 0.06 ואט (כיבוי ידני), 0.06 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית), 0.9 ואט (כיבוי אוטומטי/התעוררות ברשת LAN),
סוג ספק המתח	ספק מתח פנימי (מובנה)
תכולת האריזה	מדפסת HP LaserJet Pro 3002dw, מחסנית טונר שחור HP למדפסות LaserJet לשימוש ראשוני (תפוקה של כ-1,000 עמודים), מדריך התקנה, מדריך עזר, עלון תקינה, מדריך אחריות, כבל מתח ^[3]
אחריות היצרן	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.

הצגים, האביזרים והשירותים המומלצים ביותר

HP Black and White Laser Toner Printer Cartridges מחסניות	
W1390A	מחסנית טונר HP 139A LaserJet מקורית בשחור
W1390X	מחסנית טונר HP 139X LaserJet מקורית בשחור, תפוקה גבוהה

הערות שוליים להעברת הודעות

- [1] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734 ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לאפליקציית התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- [2] נדרשת הורדה של אפליקציית HP, והיא זמינה בכתובת: www.hp.com/go/mobileprinting. תכונות מסוימות זמינות בשפה האנגלית בלבד, ועשויות להשתנות לפי דגם/מדינה של המדפסת, ובין יישומים למחשבים שולחניים/אפליקציות למכשירים ניידים. HP שומרת לעצמה את הזכות להטיל חיובים על השימוש בפונקציונליות שמאפשרת אפליקציית HP. עבור האפליקציה נדרשת גישה לאינטרנט וייתכן שהיא לא תהיה זמינה בכל המדינות. נדרש חשבון HP לקבלת פונקציונליות מלאה. יכולות הפקס מתאימות למשלוח פקס בלבד. רשימת מערכות ההפעלה הנתמכות זמינה בחנויות האפליקציות. ראו פרטים בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin.
- [3] לקבלת מידע אודות התפוקה של המחסנית הכלולה עם המדפסת שלך, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/toneryield>. ערכי התפוקה נמדדו בהתאם ל-ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- [3] לקבלת מידע אודות התפוקה של המחסנית הכלולה עם המדפסת שלך, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/toneryield>. ערכי התפוקה נמדדו בהתאם ל-ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים.

למד פרטים נוספים בכתובת

<https://www.hp.com/uk>

Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

