


אפליקציית מנהל BELLINE לתכנות חייגן מצוקה / אבטחה / אינטרקום סולרי

בעזרת אפליקציית  BELLINE בעברית, המיועדת לטלפונים סולריים עם מערכת הפעלה אנדרואיד בלבד, ניתן לתכנת בקלות ובמהירות את הגדרות המכשיר.

להורדת האפליקציה, יש להיכנס בעזרת הדפדפן בטלפון הסולרי לאתר belshop.co.il. ובשורת החיפוש בדף הבית מצד שמאל, יש לרשום את מק"ט המכשיר- 920057, ולהיכנס למפרט המכשיר. בתיאור המפורט של המוצר ישנו קישור להורדת אפליקציית מנהל. לחץ/י על הקישור להורדה לטלפון הסולרי. יש לוודא כי בטלפון מותקנת תוכנה לפתיחת קבצים מכווצים מסוג zip (ניתנת להורדה חינמית מחנות האפליקציות). לאחר פתיחת הקובץ יש לאשר התקנת יישומים לא מוכרים באופן חד פעמי. בסיום ההתקנה יש לפתוח את האפליקציה, אייקון האפליקציה יותקן במכשיר.

בעבודה עם האפליקציה **חובה** להכניס סיסמה ומספר טלפון של המכשיר (על המכשיר מודבקת מדבקה עם מספר הטלפון). **חשוב!** סיסמה יש להכניס בכל פעם שפותחים את האפליקציה. לעומת זאת מספר הטלפון של המכשיר ונתונים אחרים, יישמרו בזיכרון האפליקציה גם לאחר סגירתה.

הוספה ומחיקת מספרים מורשים – יש להכניס מספר סידורי (2 ספרות 01-10) של משתמש מורשה ובחלונת מימין להכניס את מספר הטלפון של המורשה לביצוע שיחה בחיגוי למכשיר. לאחר הוספת המספר, יש ללחוץ על לחצן הוספה או מחיקה בהתאם לרצוננו. על מנת למנוע מחיקה אקראית של מספר מורשה, יש ללחוץ על לחצן מחיקה באפליקציה (לחיצה ממושכת), עד לקבלת רטט לאישור.

חשוב! המכשיר יבצע חיגוי ושליחת מסרון (SMS) רק לשלושת המורשים הראשונים 01-03.

רשימת מורשים ואפשרויות מענה לשיחה – יש ללחוץ על הלחצן המתאים בהתאם לרשום עליו.

עריכת תוכן מסרון – יש להכניס בשדה המתאים את מספר הערוץ האלחוטי 01-15 או הלחצן על גבי המכשיר ערוץ 00, שתוכן המסרון מתייחס אליו. יש לרשום בשדה המתאים מסרון בשפה האנגלית בלבד, באותיות קטנות או גדולות, וללחוץ על לחצן עדכן.

קביעת טווח טמפרטורה – יש לרשום בשדה השמאלי את טמפרטורת המינימום, ובשדה הימני את טמפרטורת המקסימום (2 ספרות 01-50), וללחוץ על לחצן קביעת טווח טמפרטורה.


בקרת כניסה – יש להקיש בשדה השמאלי את שעת ההתחלה ובימני את שעת הסיום, יש לרשום 4 ספרות ללא רווח. לדוגמה: שעה 1030 או 0830 וכד'. להפעלה יש ללחוץ על לחצן הפעלת בקרת כניסה.

דו"ח יומי או יזום – להפעלת דו"ח יומי יש להכניס את השעה המבוקשת (4 ספרות. לדוגמה דו"ח בכל יום בשעה 0830), וללחוץ על לחצן דו"ח יומי. לקבלת דו"ח יזום יש ללחוץ על לחצן דו"ח יזום.


שינוי סיסמה – שינוי סיסמת יצרן (1234) לסיסמה חדשה, יש לרשום בשדה השמאלי את הסיסמה החדשה וללחוץ לחיצה ארוכה (עד לקבלת רטט) על לחצן שינוי סיסמה. יש לרשום סיסמה חדשה בכל כניסה לאפליקציית מנהל.

אפליקציית משתמשים המחייגים למכשיר

הורדת האפליקציה למכשיר הטלפון נעשית באותו אופן כמו אפליקציית מנהל המכשיר.

בעזרת האפליקציה ניתן בקלות ובמהירות לחייג למכשיר ולבצע שיחה, ללא צורך בחיפוש מספר הטלפון של המכשיר בספר הכתובות בטלפון. בהפעלה ראשונית של אפליקציית  BELLINE יש לרשום את מספר הטלפון של המכשיר בשדה [מספר טלפון?], וללחוץ על הלחצן העגול במסך האפליקציה. יתבצע חיגוי למכשיר, ומספר הטלפון ישמר בזיכרון האפליקציה להפעלות הבאות.

אפליקציית מנהל BELLINE לתכנות חייגן מצוקה / אבטחה / אינטרקום סולרי

בעזרת אפליקציית  BELLINE בעברית, המיועדת לטלפונים סולריים עם מערכת הפעלה אנדרואיד בלבד, ניתן לתכנת בקלות ובמהירות את הגדרות המכשיר.

להורדת האפליקציה, יש להיכנס בעזרת הדפדפן בטלפון הסולרי לאתר belshop.co.il. ובשורת החיפוש בדף הבית מצד שמאל, יש לרשום את מק"ט המכשיר- 920057, ולהיכנס למפרט המכשיר.

בתיאור המפורט של המוצר ישנו קישור להורדת אפליקציית מנהל. לחץ/י על הקישור להורדה לטלפון הסולרי. יש לוודא כי בטלפון מותקנת תוכנה לפתיחת קבצים מכווצים מסוג zip (ניתנת להורדה חינמית מחנות האפליקציות). לאחר פתיחת הקובץ יש לאשר התקנת יישומים לא מוכרים באופן חד פעמי. בסיום ההתקנה יש לפתוח את האפליקציה, אייקון האפליקציה יותקן במכשיר.

בעבודה עם האפליקציה **חובה** להכניס סיסמה ומספר טלפון של המכשיר (על המכשיר מודבקת מדבקה עם מספר הטלפון). **חשוב!** סיסמה יש להכניס בכל פעם שפותחים את האפליקציה. לעומת זאת מספר הטלפון של המכשיר ונתונים אחרים, יישמרו בזיכרון האפליקציה גם לאחר סגירתה.

הוספה ומחיקת מספרים מורשים – יש להכניס מספר סידורי (2 ספרות 01-10) של משתמש מורשה ובחלונית מימין להכניס את מספר הטלפון של המורשה לביצוע שיחה בחיגוי למכשיר. לאחר הוספת המספר, יש ללחוץ על לחצן הוספה או מחיקה בהתאם לרצוננו. על מנת למנוע מחיקה אקראית של מספר מורשה, יש ללחוץ על לחצן מחיקה באפליקציה (לחיצה ממושכת), עד לקבלת רטט לאישור.

חשוב! המכשיר יבצע חיגוי ושליחת מסרון (SMS) רק לשלושת המורשים הראשונים 01-03.

רשימת מורשים ואפשרויות מענה לשיחה – יש ללחוץ על הלחצן המתאים בהתאם לרשום עליו.

עריכת תוכן מסרון – יש להכניס בשדה המתאים את מספר הערוץ האלחוטי 01-15 או הלחצן על גבי המכשיר ערוץ 00, שתוכן המסרון מתייחס אליו. יש לרשום בשדה המתאים מסרון בשפה האנגלית בלבד, באותיות קטנות או גדולות, וללחוץ על לחצן עדכן.

קביעת טווח טמפרטורה – יש לרשום בשדה השמאלי את טמפרטורת המינימום, ובשדה הימני את טמפרטורת המקסימום (2 ספרות 01-50), וללחוץ על לחצן קביעת טווח טמפרטורה.


בקרת כניסה – יש להקיש בשדה השמאלי את שעת ההתחלה ובימני את שעת הסיום, יש לרשום 4 ספרות ללא רווח. לדוגמה: שעה 1030 או 0830 וכד'. להפעלה יש ללחוץ על לחצן הפעלת בקרת כניסה.

דו"ח יומי או יזום – להפעלת דו"ח יומי יש להכניס את השעה המבוקשת (4 ספרות. לדוגמה דו"ח בכל יום בשעה 0830), וללחוץ על לחצן דו"ח יומי. לקבלת דו"ח יזום יש ללחוץ על לחצן דו"ח יזום.

שינוי סיסמה – שינוי סיסמת יצרן (1234) לסיסמה חדשה, יש לרשום בשדה השמאלי את הסיסמה החדשה וללחוץ לחיצה ארוכה (עד לקבלת רטט) על לחצן שינוי סיסמה. יש לרשום סיסמה חדשה בכל כניסה לאפליקציית מנהל.

אפליקציית משתמשים המחייגים למכשיר

הורדת האפליקציה למכשיר הטלפון נעשית באותו אופן כמו אפליקציית מנהל המכשיר.

בעזרת האפליקציה ניתן בקלות ובמהירות לחייג למכשיר ולבצע שיחה, ללא צורך בחיפוש מספר הטלפון של המכשיר בספר הכתובות בטלפון. בהפעלה ראשונית של אפליקציית  BELLINE יש לרשום את מספר הטלפון של המכשיר בשדה [מספר טלפון?], וללחוץ על הלחצן העגול במסך האפליקציה. יתבצע חיגוי למכשיר, ומספר הטלפון ישמר בזיכרון האפליקציה להפעלות הבאות.

