



התמונה להמחשה בלבד!

גוף תאורה פאנל Backlight הילה

הוראות התקנה | Installation Instructions



- נתונים טכניים: • בידוד: Class II • נורות: LED 40w Max • מתח: 230V 50Hz • אטימות: תא אופטי IP20 / IP40 • דירוג אנרגטי: A+

הוראות התקנה:

- גוף תאורה זה מתאים להתקנה פנימית בלבד.
- לפני התקנת גוף התאורה יש להכין פתח בתקרה במקום ההתקנה, בהתאם למידות המנוחה.
- יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות קופסת חיבורים (אינה מסופקת) בעל מהדקי Strain Relief על פי תרשים חיווט.
- הכנס את גוף התאורה אל הפתח שבתקרה.
- מקם את גוף התאורה על הפרופילים של תקרה שקועה. יש להשתמש במתאמים (לשוניות) הממוקמות בגב המוצר על מנת להתאים את גוף התאורה לתקרה אינצ'ית.
- משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחברו באמצעות מתלים נפרדים (אינם מסופקים) לתקרה המובנית או לקונסטרוקציה.
- התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בהתאם לתקנים "ת"י 1924 תקרות גבס ות"י 5103 תקרות תלוליות.
- יש להשתמש בכבל 2x1.5 תקני.

תחזוקה:



- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנטי סטטית רכה, כשגוף התאורה מנותק מזרם החשמל.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנוחה - יש לפרקה מהתקרה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
- אין לכסות את המנוחה בכל חומר מבודד.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשגקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- החלף כל זכוכית מגן סדוקה.

חשוב:

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.



תרשים חיווט

כבל הזנה	קופסת חיבורים	גוף תאורה
----------	---------------	-----------

מרווחי התקנה מינימליים (ס"מ)

