



זאוס פרו

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

גשש ל.ד. קבוץ גוש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529439 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

חשוב: התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרוך פגיעת אחריות גורפת.

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
- יש למונע מגע לש כבל זינה לגוף התאורה.
- יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.
- אין לפתוח מכסה ציוד של גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ודרייברים. לא ניתנת כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנוני-סטטית.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון בגוף התאורה – יש לפרקו ולמסור אותו לתיקון במעבדות גשש LED.

תנאי התקנה

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על -35° .

חשוב

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

גשש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל
איומים / או שגיאות דפוס, וכן יחנך ונפלו פעויות טכניות או אחרות במידע.
מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 11.2021 | 0796005

התקנת הפנס

1. פתח את 4 הברגים של הזכוכית (3) והורד אותה בזהירות רבה.

2. הרם את תפס סגירת במת העדשות (4) ופתח אותה.





3. השחל את כבל ההזנה דרך האנטיגרון (5), הברג את הפנס לתוך המופה שבזרוע העמוד עד הסוף והחזר לכיוון הנדרש על פי הסימונים על הפנס. הדק את אום הנעילה (8) למניעת סיבוב הפנס.

4. חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (6) בהתאם לסימונים על המהדק ואת הארקה להתקן הארקה (9).

5. הדק את האנטיגרון (5) היטב לקבלת אטימות סביב הכבל.

6. סגור את במת העדשות (2).

7. סגור את הזכוכית והדק את הברגים (3), וודא שהזכוכית צמודה לגומיית הגוף בכל ההיקף ולוחצת אותה מעט.



מבנה:

1. גוף | 2. במת עדשות | 3. בורג זכוכית
4. תפס במת עדשות | 5. אנטיגרון | 6. מהדק חשמל | 7. ניפל חיבור | 8. אום נעילה | 9. התקן הארקה

נתונים טכניים

גובה ההתקנה מקסימלי 12 מטר

חתך רוח מקסימלי 0.15

טווח משקלים 10-15 ק"ג

אטימות IP-65

מתח העבודה 230V/50Hz