

נתונים טכניים

מתח זינה: 230 וולט 50 הרץ
דרגת הגנה: IP65

אזהרות:

- רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין ו/או לתקן גוף תאורה.
- אין להשתמש במנורה אם גוף המנורה או הסוכך האופטי סדוק.
- התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פגיעת אחריות.
- יש לוודא ניתוק החשמל לפני התקנה ו/או תיקון גוף התאורה.
- אין לפתוח את גוף התאורה כאשר הוא מחובר למתח.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לצידוד האלקטרוני.

תחזוקה:

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול הלד או כל חלק ממנו.
- אין להחליף רכיבים מהמנורה לרבות הדרייבר אשר סופק ע"י געש תאורה.
- במקרה של תקלה יש לפנות ל"געש תאורה".

חומרים:

- גוף התאורה עשוי אלומיניום.
- כיסוי: פוליקרבונט.

הוראות התקנה:

- מומלץ להשתמש בברגי יסוד לעמודון תאורה (ממדים מפורטים בתרשים).
- לחלופין, ניתן גם להתקין בעזרת ברגים מסוג ג'מבו (ממדי ברגים מומלצים מפורטים בתרשים).
- התקנת גוף התאורה רק באמצעות חשמלאי מוסמך.
- נתק את זרם החשמל.
- התקן את ברגי העוגן (ג'מבו) לבסיס עליו יעמוד העמודון.
- חבר את בסיס העמודון לברגי העוגן או לברגי היסוד והדק היטב באמצעות אום הידוק.
- חבר את מוליכי הזינה למהדקים מוגנים הנמצאים בתוך גוף העמודון.
- סגור את ברגי הבסיס לגוף באמצעות מפתח הלן.



