



מדפסת (3G630F) HP LaserJet Pro MFP 3102fdw

הדפסה וסריקה במהירויות גבוהות, וקישוריות שתיצור תהליך עבודה וניהול חלקים.



מדפסת זו בנויה לפרודוקטיביות גבוהה, עם מהירויות גבוהות וחומרה מהימנה, לשימוש יומיומי ללא מאמץ מכל מקום שבו העבודה מתבצעת, כך שתוכלו להתמקד יותר בעסק שלכם.

פרודוקטיביות רבת-עוצמה^[1]

מדפסת חכמה לתמיכה בצוותים קטנים, שמיועדת לעד שבעה משתמשים.

ניהול חלק.

רכזו את ניהול ההדפסה לכל הארגון שלכם. HP Web Jetadmin מקל עליכם בעזרת חבילת המאפיינים שלו. ^[3]

HP Wolf Pro Security

המדפסת מאובטחת היישר מהאריזה. ההגדרות קבועות מראש: זה אומר שהמדפסת מוכנה ברגע שאתם מוכנים.

כולל

פתרון לצוות עבודה קטן.

מהירויות גבוהות בהדפסה רגילה ודו-צדדית. ^[1]

קיצורי דרך פשוטים

^[2] HP Smart

^[3] HP Web Jetadmin

מפרטים

טכנולוגיות רזולוציית הדפסה	600dpi עם טכנולוגיית Resolution Enhancement (ProRes 1200); Ret)
איכות הדפסה בשחור (מיטבי)	עד 1,200 x 1,200 dpi
מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4)	עד 33 עמודים לדקה
מהירות הדפסה בשחור (Letter, ISO)	עד 35 עמודים לדקה
מהירות הדפסה	שחור (רגיל, A4): עד 33 עמודים לדקה, שחור (הדפסה דו-צדדית, A4): עד 20 תמונות לדקה
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)	עד 50,000 עמודים
מחזור הדפסה (חודשי, Letter)	Up to 50,000 pages
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	דו-צדדית אוטומטית, Easy 008E, יעדי סריקה, אבטחה חכמה, הדפסת עמודות בכל עת, הדפסה מכל מקום
מחסניות חלופיות	מחסנית טונר שחור מקורית HP 139A LaserJet W1390A (תפוקה של כ-1,500) מחסנית טונר שחור מקורית HP 139X LaserJet W1390X (תפוקה של כ-4,000)
מאפיין של חומרים מתכלים	מחסנית HP JetIntelligence
קישורות, רגיל	התקן Hi-Speed USB (ואם למפרטי USB 2.0), כרטיס רשת 10/100Mbps Ethernet, אלחוט 802.11b/g/n, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz.
יכולות רשת	כרטיס רשת 10/100Mbps Ethernet, אלחוט 802.11b/g/n, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz,
יכולת אלחוטית	כן
יכולת הדפסה נידת	אפליקציית HP Smart; Apple AirPrint™; אישור Mopria™; הדפסה באמצעות HP ROAM For Business; Wi-Fi® Direct; הדפסת תור ROAM – אופציונלי
פרוטוקולי רשת, נתמכים	HTTP/HTTPS, SNMP v 1/2/3, WINS, BOOTP/ DHCP/ AutoIP, Bonjour, WS-Discovery, SLP, LPD, IP Direct Mode, IPv6, IPv4: TCP/IP
תוכנה כלולה	תקליטור לא כלול באריזה, ניתן להוריד את התוכנית באתר http://www.hp.com , http://www.hpsmart.com/setup , בחומות אפליקציות של מערכות הפעלה.
מערכות הפעלה תואמות	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 או 64 סיביות, שטח דיסק קשיח פני של 2 ג'יגהבייט, חיבור לאינטרנט, Microsoft® Internet Explorer או macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, Edge, Apple® macOS v12 Monterey, macOS v12 Monterey, כונן קשיח של 2 ג'יגהבייט, נדרש חיבור לאינטרנט, Linux (לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) (ללא תמיכה ב-Windows® XP (64 סיביות), ב-Windows Vista® (64 סיביות), Windows 8, 8.1. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 SP1 ואילך. עבור Windows Server 2008 R2 במהדורת 64 סיביות, 2012 במהדורת 64 סיביות, 2012 R2 במהדורת 64 סיביות, 2016 במהדורת 64 סיביות רק מנהל הדפסה מותקן. במערכות Linux נעשה שימוש בתוכנת HPLIP במערכת ההפעלה.)
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	נטול כספית
אישור Energy Star	לא
אישור Ecolabel	Blue Angel
תואם Blue Angel	כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP
מהירות העתקה (שחור, איכות רגילה, A4)	עד 33 עותקים לדקה
מהירות העתקה בשחור (רגילה, Letter)	Up to 35 cpm
מהירות העתקה דו-צדדית בשחור (A4)	עד 20 עמודים לדקה
מהירות העתקה דו-צדדית בשחור (Letter)	Up to 21 ppm
רזולוציית פקס בשחור (מיטבית)	עד 300 x 300 dpi
שליחה וקבלה של פקסים	כן
מהירות סריקה (רגילה, A4)	עד 19 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 8 עמודים לדקה (בצבע)
מהירות סריקה (רגילה, Letter)	Up to 20 ppm (b&w), up to 9 ppm (color)
תבנית הקבצים הסרוקים	PDF/A, PDF, XPS, TIFF, JPG
מצבי קלט סריקה	אפליקציית HP Smart; ואפליקציות משתמש באמצעות TWAIN
טכנולוגיית סריקה	CIS
סוג הסורק	מזין מסמכים אוטומטי, משטח אופקי
אזור תצוגה (בשיטה האימפריאלית)	in 2.7
אזור תצוגה (בשיטה המטרית)	6.85 ס"מ
תצוגה	CGD; Touch Screen "2.7
ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה)	418.0 x 398.2 x 313.2 מ"מ
ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה)	16.5 x 12.3 x 15.7 in
משקל	10.5 ק"ג (עם מחסנית לשימוש ראשוני)
משקל	23.1lb (with Starter cartridge)
צריכת חשמל	436 ואט (הדפסה פעילה), 4.5 ואט (מוכן), 1.31 ואט (שינה), 0.06 ואט (כיבוי דינמי), 0.06 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית) (דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.)
סוג ספק המתח	ספק מתח פנימי (מובנה)

תכולת האריזה	מדפסת HP LaserJet Pro MFP 3102fdw; מחסנית טונר שחור HP למדפסות LaserJet לשימוש ראשוני (תפוקה של כ-1,000 עמודים); מדריך התקנה; מדריך עזר; עלון תקינה; מדריך אחריות; כבל מתח ^[5]
אחריות היצרן	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת; אפשרויות האחריות וההתמיה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי

הצגים, האביזרים והשירותים המומלצים ביותר

ללא הצגים, האביזרים והשירותים המומלצים ביותר

הערות שוליים להעברת הודעות

- [1] נמדד לפי תקן ISO/IEC 24734 ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת hp.com/go/printerclaims. המהירות המדוּוּקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לאפליקציית התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- [2] מחייב הורדה של אפליקציית HP Smart. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקרו בכתובת www.hp.com/go/mobileprinting. מאפיינים/תוכנות מסוימים זמינים בשפה האנגלית בלבד, ומשתנים בין אפליקציות למחשב שולחני ולמחשב נייד. ייתכן שיידרש מינוי; ייתכן שהמינוי לא יהיה זמין בחלק מהמדינות/אזורים. ראו פרטים בכתובת www.hp.com/go/mobileprinting. נדרשת גישה לאינטרנט, לרכישה בנפרד. נדרש חשבון HP לקבלת פונקציונליות מלאה. רשימת מערכות ההפעלה הנתמכות זמינה בחנויות האפליקציות. יכולות הפקס מתאימות למשלוח פקס בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.hp.com/go/mobileprinting.
- [3] HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת hp.com/go/webjetadmin.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- [5] לקבלת מידע על התפוקה של המחסנית הכלולה במדפסת שלכם, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/toneryield>. ערכי התפוקה נמדדו בהתאם ל-ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים.

למד פרטים נוספים בכתובת

<http://www.hp.com/il>

Copyright © 2023 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

