




קירית נתיב


הוראות התקנה

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.7.ח. ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד. 04/2023



איור מס' 2



איור מס' 3

1. מכסה גוף | 2. קופסת שיקוע | 3. ברגי מכסה גוף | 4. ברגי קופסת שיקוע
5. מיקום ייעודי לכניסת כבל הזנה.



איור מס' 1

מבנה:

גוף תאורה שקוע קיר לתאורת פנים וחוץ.
מתאים להתקנה במעברים, חומות, שבילים, מדרגות ועוד.
להתקנה שקועה בקיר באמצעות קופסת שיקוע.

אזהרות:

- ההתקנה תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש להחליף זכוכית סדוקה או שבורה.
- אסור לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- במקרה של תקלה יש לפנות לגעש תאורה.
- המוצר אינו דורש תחזוקה. במקרה של תקלה יש לפנות לגעש תאורה.

התקנה - שלב יציקה:

- חשוב - יש למקם את קופסת השיקוע לפני שלב יציקת הבטון ולאחר מכן להתקין את גוף התאורה.
- * פתח את האריזה והוצא את גוף התאורה.
- * פתח את ארבעת הברגים (3) והפרד את מכסה הגוף (1).
- * פתח את ברגי קופסת השיקוע (4) והפרד את קופסת השיקוע (2) מהגוף.
- * קדח חור במיקום הייעודי בגב קופסת השיקוע (5). על החור להיות רחב דיו למעבר כבל הזנה.
- * עגן את קופסת השיקוע בקיר, כך שפני הקיר ישיקו לשפת קופסת השיקוע (איור מספר 3).

התקנה - שלב ההרכבה:

- * חבר את כבל ההזנה.
- * חבר את גוף התאורה לקופסת השיקוע (2) באמצעות 2 ברגי קופסת השיקוע (4).
- * חבר את מכסה גוף התאורה לגוף באמצעות ארבעת הברגים (3).

הספק מרבי כולל (W)	מא"ז טיפוס "B"		מא"ז טיפוס "C"		זרם התנעה	
	10Amp	16Amp	10Amp	16Amp	Peak (Amp)	pk 50% (µSec)
כמות גת מירבית למא"ז	38	60	64	102	≤30A	100