



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

אברהם בומה שביט 1 ראשון לציון • יחידה E205 • טלפון 03-6816155

הוראות שימוש לערכת התנעה לרכב רב-שימושית בקיבולת 8,000MA



לקוח יקר,

אנו מודים לך שרכשת מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קרא את הוראות הבטיחות והשימוש, אנו משוכנעים שתפיק הנאה מרחבה ממוצר זה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרים ואביזרים מעולים שנעזרו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.



תעודת אחריות לערכת התנעה רב שימושית

שם הקונה: _____

תאריך הקונה: _____ כתובת וחתימת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב ובצירוף החשבונית.

טעינת הסוללה

1. חבר לשקע טעינת הסוללה (3) את המטען (אינו מסופק).
- *** אזהרה: יש להשתמש במטען USB רגיל ולא במטען מהיר QC או PD.
2. נוריות החיווי (2) יבהבו בזמן הטעינה.
3. ברגע שכל ארבעת הנוריות ידלקו קבוע - סימן שהסוללה טעונה במלואה.
4. זמן הטעינה הינו כ-2-3 שעות.

הטענת סמארטפונים

1. חבר את הכבל ה-3 ב-1 לשקע ה-USB בסוללה ואת התקע המתאים לסמארטפון.
2. לחץ רגעית על לחצן ההפעלה (1).

הדלקת פנס חירום

1. לחץ על לחצן ההפעלה (1) למשך 3 שניות - הפנס ידלק. לחיצה נוספת תעביר את הפנס למצב הבהוב. לחיצה נוספת תעביר את הפנס למצב SOS.
2. לחץ על לחצן ההפעלה (1) לכיבוי הפנס.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה במוצר!



הוראות בטיחות

- אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
- אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
- אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.

הטענת סמארטפונים

• יש להרחיק מילדים.

שימושי המוצר

- להתנעת רכבים פרטיים ורכבי שטח
- להטענה חשמלית של סמארטפונים, נגנים, מצלמות וכדומה
- כולל כבל 3 ב-1 לרוב סוגי הסמארטפונים
- סוללה קלת משקל
- כולל פנס חירום מובנה

מאפייני המוצר

מתח מוצא: 12V
מידות: 160 * 83 * 28 מ"מ
מתח זרם ביציאת USB: 5V/2A, 9V/2A
מתח כניסה: 5V/2A, ספק USB (אינו כלול)
זרם שיא בהתנעת רכב: 800A (3 שניות)

תכולת הערכת



הסוללה



ערכת התנעה זו מיועדת להנעת חירום של רכבים בעלי מצבר במתח 12V בלבד ולרכבים המונעים בבנזין בנפח מנוע של עד כ-4.0 ליטר ומנועי דיזל של עד כ-1.5 ליטר. אין לנסות ולבצע התנעת חירום ברכבים בעלי מצבר במתח שונה או בעלי מנוע בנפח גבוה מהמצוין.

- לפני ההתנעה יש לוודא כי לפחות שתי נורות חיווי מצב הסוללה דולקות.
- יש להמתין בין ניסיון התנעה אחד למשנהו למשך 30 שניות לפחות.

הוראות התנעת הרכב

1. לחץ על לחצן ההפעלה (1)
2. חבר את המהדק האדום ("הקרוקודיל") של כבל ההתנעה למגע החיובי של מצבר הרכב (+).
3. חבר את המהדק השחור ("הקרוקודיל") של כבל ההתנעה למגע השלילי של מצבר הרכב (-).
4. חבר את הפלאג של הכבל לתוך שקע הסוללה הניידת (6).
5. התנע את הרכב.
6. נתק את הכבל בצורה הבאה: נתק קודם את הפלאג משקע הסוללה ואח"כ את המהדקים מהמצבר.

