



סדרת HP Laser MFP 130

הדפסת ליזר עם כל המאפיינים. מחיר בסיסי.

קבל את הביצועים והפרודוקטיביות של מדפסת משולבת במחיר משתלם. הדפס, סרוק, העתק, שלח וקבל פקסים,¹ קבל תוצאות באיכות גבוהה, והדפס וסרוק מהטלפון שלך.^{2,3}



HP Laser MFP 135w



HP Laser MFP 135a

איכות מעולה במחיר משתלם

- מדפסת ליזר זו קטנה באופן מפתיע ומספקת איכות יוצאת דופן, עמוד אחרי עמוד.
- הפק טקסט חד, גווני שחור עזים וגרפיקה ברורה.
- הסתמך על מדפסת ליזר משולבת בעלת ביצועים גבוהים במחיר משתלם.

תכנון מותאם למרחב שלך

- באפשרותך להציב את המדפסת המשולבת בכל מקום כמעט – היא עד כדי כך קטנה וקומפקטית.
- קבל מהירויות הדפסה של עד 20 עמודים לדקה.⁴
- קבל הדפסה, סריקה, העתקה ופקס ללא שימוש בידיים, עם מזין המסמכים האוטומטי ל-40 דפים.¹
- קבל הדפסה ופקס מהירים וקלים ישירות מלוח הבקרה.

הדפסה וסריקה בקלות מהמכשיר הנייד עם HP Smart app

- קבל התקנה פשוטה יחד עם הדפסה וסריקה מהטלפון, עם HP Smart app.^{2,3}
- הדפס בקלות ממגוון של סמרטפונים ומחשבי לוח.^{3,5}
- שתף משאבים בקלות – קבל גישה והדפס על-ידי עבודה ברשת אלחוטית וברשת Ethernet.^{3,6,7}
- חבר את הסמרטפון או את מחשב הלוח ישירות למדפסת – הדפס בקלות מבלי לגשת לרשת.^{3,8}

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד. למד פרטים נוספים בכתובת:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

נקודות חשובות

- גודל אידיאלי לכל סביבת עבודה
- טקסט שחור חד וגרפיקה ברורה
- הדפסה, סריקה, העתקה ופקס (פקס בדגם 'f' בלבד)
- מהירויות של עד 20 עמודים לדקה ב-A4²
- מזין מסמכים אוטומטי ל-40 גיליונות (137fwg)
- הדפסה ברשת אלחוטית - (דגמים 135wg, 137fwg)
- טונר ראשוני ל-500 עמודים כולל באריזה
- הדפסה וסריקה קלות מהמכשיר הנייד עם HP Smart app (דגמים 137fwg, 135wg)
- Apple AirPrint™, אישור Mopria, אישור Google Cloud Print™



Legendary HP reliability



Quality laser printing



Compact size



Mobile printing



Easy ID copy

מבט כללי על המוצר

HP Laser 137fnw shown



1. 20 עמודים לדקה A4
2. סרוק מסמכים עם משטח אופקי שמתאים לגודל של עד A4
3. מזין מסמכים אוטומטי של 40 דפים (דגמי f)
4. צג LCD בן 2 שורות ולוח מקשים (דגמי f)
5. סל פלט ל-100 גיליונות
6. Fast Ethernet (דגמי n); Hi-Speed USB 2.0 (דגמי f)
7. עבודה ברשת אלחוטית מובנית; הדפסת Wi-Fi Direct (דגם w)
8. מגש הזנה ל-150 גיליונות
9. מחסנית טונר מקורית של HP מותקנת מראש מספקת עד 500 עמודים

סקירה מהירה של סדרה



דגם	HP Laser MFP 135a	HP Laser MFP 135w	HP Laser MFP 137fnw
מק"ט	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
זיכרון/מעבד	128MB/600MHz		
לוח בקרה	צג LCD בן 2 שורות ולוח מקשים		
הדפסה ניידת	אפליקציית ההדפסה מהנייד הטובה מסוגה של HP - HP Smart App; תמיכה ב-AirPrint 1.8; Mopria; Google Cloud Print™		
קישוריות (USB, אלחוט, Ethernet, Wi-Fi Direct)	USB 2.0 High-speed, לא, לא	USB 2.0 High-speed, כן, לא	USB 2.0 High-speed, כן, כן
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש	עד 2,000 עמודים		
מהירות הדפסה (A4)	עד 20 עמודים לדקה		

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	W1106A מחסנית טובר של מדפסות לייזר מקורית בשחור (1,000 עמודים)
שירות ותמיכה	UB4W1E שירות החלפה גיל של HP למשך 3 שנים עבור מדפסות מסדרת Laser 135 ו-Laser 137-UB4V8E שירות החלפה גיל של HP ביום העבודה הבא למשך 3 שנים עבור מדפסות מסדרת Laser 135 ו-Laser 137-UB4W3E שירות החזרה למחסן של HP למשך שנתיים עבור מדפסות מסדרת Laser 135 ו-Laser 137 (UB4W1E - כל מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, למעט המזרח התיכון, אפריקה, דרום אפריקה, ישראל, טורקיה, UB4V8E - אוסטרליה, בלגיה, דנמרק, אירלנד, איטליה, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, ספרד, שבדיה, שווייץ, בריטניה, הרפובליקה הצ'כית, יוון, הונגריה, פולין, סלובקיה, UB4W3E - המזרח התיכון, אפריקה, דרום אפריקה, ישראל, טורקיה)

מפרט טכני

דגם	HP Laser MFP 135a			HP Laser MFP 135w			HP Laser MFP 137fnw		
מק"ט	4ZB82A			4ZB83A			4ZB84A		
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה			הדפסה, העתקה, סריקה, פקס					
לוח בקרה	צג LCD בן 2 שורות; 12 לחצנים (מתח, ביטול, הפעלה, ניווט (תפריט, OK, הקודם, שמאלה, ימינה), העתקת תעודת זהות, כיגודיות, שינוי גודל, מידע); נוריות חייווי מסוג LED (הפעלה/כיבוי, מצב)			צג LCD בן 2 שורות; 12 לחצנים (מתח, ביטול, הפעלה, כיבוי, ניווט (תפריט, OK, הקודם, שמאלה, ימינה), העתקת תעודת זהות, כיגודיות, סריקה אל, אלחוטי); נוריות חייווי מסוג LED (הפעלה/כיבוי, מצב, אלחוטי)			צג LCD בן 2 שורות; 30 לחצנים (מתח, ביטול, הפעלה/כיבוי, ניווט (תפריט, OK, הקודם, שמאלה, ימינה), העתקת תעודת זהות כיגודיות, שינוי גודל, אלחוט, מספרים וטלפון (0-9), *, #, כפתק כתובות, חיו חוזר, חיו מבוזק), מצב פעולה (פקס, העתקה, סריקה אל; נוריות חייווי מסוג LED (הפעלה/כיבוי, מצב, אלחוט, מצב פעולה)		
הדפסה									
טכנולוגיית הדפסה			לייזר						
מהירות הדפסה ¹			שחור (A4, רגיל) עד 20 עמודים לדקה;						
פלט עמוד ראשון ²			שחור (A4, מצב מוכן): תוך 8.3 שניות; שחור (A4, מצב 'שינה'): בתוך 18 שניות לבד;						
רזולוציית הדפסה			שחור (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיית ReCP;						
מחזור הדפסה חודשי ³			עד 10,000 עמודים A4; כמות הדפים המומלצת בחודש ⁴ : 100 עד 2,000						
מאפייני תוכנה חכמים למדפסת			הדפסה דו-צדדית והדפסת חוברות ידניות, הדפסת N-up, דילוג על עפי ריקים, הדפסת פוסטר, סימני מים						
שפות הדפסה וגילוח			SPL						
אזור הדפסה			שולי הדפסה עליון: 5 מ"מ, תחתונים: 5 מ"מ, שמאלי: 5 מ"מ, ימני: 5 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 356 x 216 מ"מ						
הדפסה דו-צדדית			ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)						
העתקה									
מהירות העתקה ⁵			שחור (A4): עד 20 עותקים לדקה						
מפרטי מכונת הצילום			עותקים; גודל מקור: הקטנה/הגדלה; כרוח: סוג מסמן המקור; איסוף: 4-Up; 2-Up; העתקת תעודת זהות; כוונן רקע; העתקה בהתאמה אוטומטית; מספר עותקים מרבי: עד 99 עותקים; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%;						
סריקה									
מהירות סריקה			דו-צדדי (A4): עד 15 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 6 תמונות לדקה (בצבע)						
תבנית הקבצים הסרוקים			תוכנת Windows Scan תומכת בתבנית הקובץ: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP						
מפרטי הסרוק			סוג סרוק: משטח; טכנולוגיית סריקה: חיישן Contact Image Sensor (CIS); מצבי קלט הסריקה: העתקה בלוח הקודני, תוכנת HP MFP Scan, אפליקציית משתמש באמצעות TWAIN או WIA; גרסת Twain Scan: 2.16 x 297 מ"מ; גודל סריקה מרבי (משטח סריקה): 216 x 297 מ"מ; רזולוציית סריקה אופטית: 600 x 600 dpi						
מאפייני סרוק מתקדמים			סריקה ל-WSD (תמיכה ברשת לבד); סריקת ספרים; חיבור פוסטר מטריות מרובות; המרת עקסט; סריקה ל-E-Book; קובץ קיים ל-E-Book						

דגם	HP Laser MFP 135a		HP Laser MFP 135w	HP Laser MFP 137fnw
מק"ט	4ZB82A		4ZB83A	4ZB84A
אזור לסריקה	גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסורק): 216 x 297 מ"מ;			
עומק סיביות/ רמות גוני אפור	8-bit (שחור-לבן); 16-bit (צבע) / 256		סטנדרט: PC Scan	
שיגור דיגיטלי	סטנדרט: PC Scan		סטנדרט: סריקה ל-WSD; WSD Scan; PC Scan	
פקס	לא,		כן, בשחור-לבן ובצבע (שליחה בלבד), 33.6 kbps	
מפרטי פקס			זיכרון פקס: עד 400 עמודים; דחלוציית פקס: סטנדרט: 203 x 256 dpi; משוכת: עד 203 x 196 dpi; 98 dpi; תמונת של אפור; עדין מאוד: עד 300 x 300 dpi; 300; חיוג מהיר: עד 200 מספרים; תאימות טלקום: EBR21	
מאפייני תוכנה חכמים של הפקס			גיבוי קבוע של זיכרון הפקס, פקס בצבע, הקטנת פקס אוטומטית, חיוג חוזר אוטומטי, שליחה מושהית, העברת פקס, פקס ממחשב, קבלה מאונטת	
מהירות המעבד	600 MHz			
קישוריות				
סטנדרט	Hi-Speed USB 2.0		Hi-Speed USB 2.0; 802.11 b/g/n אלחוטי	
אופציונלי	ללא		יצאת Fast Ethernet, יציאת Hi-Speed USB 2.0, יציאת רשת Ethernet	
אלחוט	לא		כן, Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה	
יכולת הדפסה ניידת	Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ Direct		Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ Direct	
פוטוקולי רשת נתמכים	לא		באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: LPD, TCP-IP port 9100 Direct Mode (תמיכה בתור Raw בלבד), WSD; גילוי: Bonjour, SLIP, WS-Discovery; הגדרת IP: IPv4 (Manual, AutoIP, DHCP, BootP), IPv6 (Link Local במצב Stateless ובאמצעות נתב, במצב Stateful באמצעות DHCPv6); ניהול: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
זיכרון	סטנדרט: 128 MB; מרבי: 128 MB			
טיפול בחומרי הדפסה				
מספר מגשי נייר	סטנדרט: 1; מרבי: 1			
סוגי חומרי הדפסה	גיל, עבה, דק, כותנה, צבעוני, מודפס מראש, ממוחזר, מדבקות, קרטון, דחוס, ארכיון, מעטפה			
גודל חומרי הדפסה	התאמה אישית (מידות מטריות): 127 x 76 x 216 מ"מ; תמיכה (מידות מטריות): A4, A5, A5 (LEF); B5 (JIS); 216 x 356 מ"מ; מעטפה (DL, C5); מדין מסמכים אוטומטי: B5		התאמה אישית (מידות מטריות): 127 x 76 x 216 מ"מ; תמיכה (מידות מטריות): A4, A5, A5 (LEF); B5 (JIS); 216 x 356 מ"מ; מעטפה (DL, C5); מדין מסמכים אוטומטי: B5	
טיפול בחומרי הדפסה	הזנה וגיל: מגש הזנה ל-150 גיליונות פלט וגיל: סל פלט ל-100 גיליונות		הזנה וגיל: מגש הזנה ל-150 גיליונות פלט וגיל: סל פלט ל-100 גיליונות	
משקל חומרי הדפסה	60 עד 163 גר/מ"ר;		60 עד 163 גר/מ"ר;	
קיבולת הזנה	מגש 1: גיליונות (גר/מ"ר): 150; מעטפות: 10 מרבי: עד 150 גיליונות		מגש 1: גיליונות (גר/מ"ר): 150; מעטפות: 10 מרבי: עד 150 גיליונות	

דגם	HP Laser MFP 135a	HP Laser MFP 135w	HP Laser MFP 137fnw
מק"ט	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
קיבולת פלט	סטנדרט: עד 100 גיליונות מעטפות: עד 10 מעטפות מובי: עד 100 גיליונות		
מערכות הפעלה תואמות ⁷	macOS v10.13 High, Server; macOS v10.14 Mojave 2016, Server 2012, (32/64-bit) 10, (32/64 bit) 8.1, (32/64-bit) 8, 2008 Server R2, (32/64-bit) Windows® 7 OS X v10.11 El Capitan, macOS v10.12 Sierra, Sierra		
מערכות הפעלה תואמות של רשתות	2016 Server, 2012 Server, (32/64-bit) 10, (32/64-bit) 8.1, (32/64-bit) 8, 2008 Server R2, (Windows®: 7 (32/64-bit		
דרישות מערכת מינימליות	Windows: Windows 7 ואילך, מעבד 32/64-bit 1 GHz Intel® Pentium® IV ואילך, 1 גיגהבייט זיכרון RAM, כונן דיסק קשיח של 16 גיגהבייט; Mac OS X v10.11 ואילך, שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של 1.5 גיגהבייט, גישה לאינטרנט, USB		
תוכנות כלולות	Common Installer, מנהל הדפסה V3 עם Lite SM, מנהל התקן OCR, TWIN/WIA, HP MFP Scan, תוכנית OCR, תוכנית FAX, HP LJ Network PC-, HP MFP Scan, TWIN/WIA, HP MFP Scan, תוכנית OCR, תוכנית FAX, HP LJ Network PC-		
ניהול אבטחה	לא	שרת אינטרנט משובץ ברשת המוגן באמצעות סיסמה; הפעלה/השבתה של יציאות רשת; שינוי סיסמה של קהילת SNMPv1; IPv6, IPv4, MAC, סיבון: V3; IPsec/SNMPV2	
ניהול מדפסות	ללא		
ממדים ומשקל			
ממדי המדפסת (ר x ע x ג) ⁸	ממדי המדפסת (ר x ע x ג) ⁸	ממדי המדפסת (ר x ע x ג) ⁸	ממדי המדפסת (ר x ע x ג) ⁸
ממדי האריזה (ר x ע x ג)	ממדי האריזה (ר x ע x ג)	ממדי האריזה (ר x ע x ג)	ממדי האריזה (ר x ע x ג)
משקל המדפסת ⁹	משקל המדפסת ⁹	משקל המדפסת ⁹	משקל המדפסת ⁹
משקל האריזה	משקל האריזה	משקל האריזה	משקל האריזה
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס; לחות: 20% עד 70% לחות יחסית (ללא עיבוי)	טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס; לחות: 20% עד 70% לחות יחסית (ללא עיבוי)	טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס; לחות: 20% עד 70% לחות יחסית (ללא עיבוי)
תנאי אחסון	טמפרטורה: 20 עד 40° צלזיוס;	טמפרטורה: 20 עד 40° צלזיוס;	טמפרטורה: 20 עד 40° צלזיוס;
אקוסטיקה	פליטות הספק אקוסטיות: 6.5 B(A) (הדפסה של 20 עמודים לדקה);	פליטות הספק אקוסטיות: 6.5 B(A) (הדפסה של 20 עמודים לדקה);	פליטות הספק אקוסטיות: 6.5 B(A) (הדפסה של 20 עמודים לדקה);
חשמל ¹⁰	דרישות: 220 עד 240 וולט AC, 50/60 הרץ; צריכה: 300 ואט (הדפסה פעילה), 38 ואט (מוכן), 1.9 ואט (ידנת); צריכת חשמל אופיינית (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 0.876; קילוואט/שבוע; 0.924 Energy Star: קילוואט/שבוע; סוג אספקת המתח: ספק מתח פנימי (מובנה);	דרישות: 220 עד 240 וולט AC, 50/60 הרץ; צריכה: 300 ואט (הדפסה פעילה), 38 ואט (מוכן), 1.9 ואט (שינה), 0.2 ואט (כיבוי ידני), 0.2 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית); צריכת חשמל אופיינית (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 0.876; קילוואט/שבוע; 0.924 Energy Star: קילוואט/שבוע; סוג אספקת המתח: ספק מתח פנימי (מובנה);	דרישות: 220 עד 240 וולט AC, 50/60 הרץ; צריכה: 300 ואט (הדפסה פעילה), 38 ואט (מוכן), 1.9 ואט (שינה), 0.2 ואט (כיבוי ידני), 0.2 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית); צריכת חשמל אופיינית (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 0.876; קילוואט/שבוע; 0.924 Energy Star: קילוואט/שבוע; סוג אספקת המתח: ספק מתח פנימי (מובנה);
טכנולוגיה מובילה לחיסכון בחשמל	טכנולוגיית כיבוי אוטומטי של HP; חיסכון בחשמל		
אישורים	EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, CFR 47, ICES-003, Subpart B I ANSI C63.4-2009, Part 1 5 GB17625.1-2012, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, ICES-003 Issue 5, Subpart B I ANSI C63.4-2009, Part 1 5 GB17625.1-2012, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, Issue 5, CNS 13438, CISPR32:2012, 2012, CISPR22:2008		
תאימות ל-Blue Angel	כן, Blue Angel DE-UZ-205 - מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP		
מדינה/אזור מוצא	מיוצר בסין		
תכולת האריזה ¹²	מדפסת HP Laser MFP 135a; מחסנית למדפסות ליזר של HP בצבע שחור מותקנת מראש לשימוש ואשוני (500 עמודים); מדריך התקנה; מדריך עזר; עלון הצהרות תקינה; כבל מתח.	מדפסת HP Laser MFP 135w; מחסנית למדפסות ליזר של HP בצבע שחור מותקנת מראש לשימוש ואשוני (500 עמודים); מדריך התקנה; מדריך עזר; עלון הצהרות תקינה; כבל מתח.	מדפסת HP Laser MFP 137fnw; מחסנית למדפסות ליזר של HP בצבע שחור מותקנת מראש לשימוש ואשוני (500 עמודים); מדריך התקנה; מדריך עזר; עלון הצהרות תקינה; כבל מתח.
אחריות	אחריות מוגבלת לחומרה למשך שנה אחת; לקבלת מידע נוסף, בקר אונתו בכתובת http://www.support.hp.com		

הערות שוליים

¹ יכולות פקס ומדפיס מסמכים אוטומטי זמינות רק בדגמים p, pnw ו-fnw.

² מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ הדפסה אלחוטית והדפסה מהנייד זמינות רק בדגמי w, w, w, w או pnw.

⁴ [4] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

⁵ לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz ו-5.0 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת Wi-Fi <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance.

⁷ עבודה ברשת Ethernet זמינה רק בדגמים w, pnw או fnw.

⁸ לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר היידי לאות ה-Wi-Fi Direct של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. קבל פרטים בכתובת Wi-Fi Direct <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance.

כתב ויותר בנושא מפרטים טכניים

[1] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

² נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

³ 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחדש של פלט הדמיה.

⁴ HP ממליצה שמספר העמודים החדש של פלט הדמיה לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחיזת מוארכת.

⁵ מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

⁶ 128 MB (DDR3-1333).

⁷ Windows ואילך.

⁸ הממדים משתנים בהתאם לתצורה.

⁹ המשקל משתנה בהתאם לתצורה.

¹⁰ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

¹¹ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט, ו-230 וולט עבור Blue Angel.

[12] מחסנית לשימוש ראשוני כלולה באיזוה; תפוקה: 500 עמודים בשחור. תפוקה ממוצעת מוצהרת של 1,000 למחסנית חלופית מבוססת על תקן ISO/IEC 19752. התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לטווח העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



המוצר עשוי להיות שונה מהמתחבנות המוצגות. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הכלולות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפגש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינוי טכני, לשינוי ערכה או להשמטות במסמך זה.

נוצר באירופה 4843-4AA7, נובמבר 2019